

## filtros-reguladores - Serie MX

Código de producto: MX2-1/2-FR0040

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	MX
<b>Tamaño</b>	2
<b>Conexiones (ENTRADA - SALIDA)</b>	1/2 = G1/2
<b>Filtro-regulador</b>	FR
<b>Elemento filtrante con tipo de construcción</b>	0 = 25 µm con relieving (estándar)
<b>Descarga de condensación</b>	0 = descarga manual semiautomático (estándar, solo para recipiente de polímero)
<b>Presión de operación</b>	4 = 0.5 ÷ 4 bar
<b>Manómetro de presión</b>	0 = sin manómetro (con clavija roscada)
<b>Dirección de flujo</b>	= de izquierda a derecha (estándar)

## filtros-reguladores - Serie MX

Código de producto: MX2-1/2-FR0040



### DIMENSIONES

A	G1/2
B (bar)	0-12 bar
C (mm)	70.0
D (mm)	45
E (mm)	Ø4.5
E2 (mm)	9.5
F (mm)	M47x1.5
G (mm)	55.5
H (mm)	74.5
I (mm)	68
L	G 1/8
M (mm)	80
N (mm)	290
O (mm)	127
P (mm)	78
Q (mm)	5
R (mm)	85
S (mm)	174.5
T (mm)	37.5
U (mm)	0÷16
Peso (kg)	0.8