

Micro-régulateur électronique proportionnel - Série K8P

Code de produit: K8P-0-B532-2R

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	K8P
Montage	0 = Utilisation unitaire
Pression de service (mm)	B = 0-1 bar
fonction (mm)	5 = 2 voies NC
Commande	3= 4-20 mA
Signal de sorte (mm)	2= 0-10 V
Longueur câble (mm)	2R = câble 2 mètres avec connecteur à 90°

Micro-régulateur électronique proportionnel - Série K8P

Code de produit: K8P-0-B532-2R



DIMENSIONS

Série	K8P
Montage	0 = Utilisation unitaire
Pression de service (mm)	B = 0-1 bar
fonction (mm)	5 = 2 voies NC
Commande	3= 4-20 mA
Signal de sortie (mm)	2= 0-10 V
Longueur câble (mm)	2R = câble 2 mètres avec connecteur à 90°