

Micro-régulateur électronique proportionnel - Série K8P

Code de produit: K8P-0-D532-0

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	K8P
Montage	0 = Utilisation unitaire
Pression de service (mm)	D = 0-10 bar
fonction (mm)	5 = 2 voies NC
Commande	3= 4-20 mA
Signal de sorte (mm)	2= 0-10 V
Longueur câble (mm)	0 = sans câble

Micro-régulateur électronique proportionnel - Série K8P

Code de produit: K8P-0-D532-0



DIMENSIONS

Série	K8P
Montage	0 = Utilisation unitaire
Pression de service (mm)	D = 0-10 bar
fonction (mm)	5 = 2 voies NC
Commande	3= 4-20 mA
Signal de sorte (mm)	2= 0-10 V
Longueur câble (mm)	0 = sans câble