

Ancoraggio a flangia posteriore o anteriore - Mod. D-E_6E

Codice prodotto: D-E-41-50_6E

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 15.35

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Mod.	D-E-41-50
-------------	-----------

Ancoraggio a flangia posteriore o anteriore - Mod. D-E_6E

Codice prodotto: D-E-41-50_6E



DIMENSIONI

D (mm)	8
L (mm)	20
PF (mm)	5.5
W (mm)	25
MF (mm)	12
ZB (mm)	143
TF (mm)	90
R (mm)	45
UF (mm)	110
E (mm)	65
FB H13 (mm)	9
ZF (mm)	155
coppia di serraggio	13 Nm